

Uputstvo za korišćenje

Digitalni snimač razgovora PRO – model 1

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



- * memorija 16GB
- * snimanje sa aktivacijom na glas
- * integrisana punjiva baterija
- * ugrađen pojačivač mikrofona
- * mogućnost ubrzane, usporene reprodukcije i digitalnog premotavanja snimaka

Karakteristike

- Mali uređaj sa lepim konturama dizajna može koristiti u svakoj prilici i nositi sa svim pokretnim stvarima.
- Mogućnost korišćenja kao bilo kog drugog USB flesha
- Podrška za USB 1.1 kao i USB 2.0
- Ugrađena litijumska baterija

Povezivanje na računar

Kada je uređaj ugašen, možete ga povezati na Vaš računar preko USB konektora, a onda će se svi podaci sa uređaja na računaru otvoriti kao zaseban folder. U tom folderu sve fajlove možete, kopirati, prebacivati, brisati, preslušavati. Snimke možete pronaći u folderu RECORD.

Korišćenje uređaja

Na samom uređaju imate prekidač snimanja (obeleženo sa strelicom udesno), pomeranjem prekidača u desno uređaj počinje da snima na aktivaciju na zvuk u njegovom okruženju. Prvo zasveli crvena lampica, i pojavi se plava i nakon gašenja počinje sa snimanjem. Prebacivanjem prekidača u položaj ulevo od strelice, uređaj se isključuje i automatski snima zadnji fajl.

Punjenje uređaja

Prilikom punjenja uređaja dugme treba biti u položaju ulevo ili ugašen. Uređaj je predviđen da se puni na računaru ili lap topu. Obavezno je potrebno da nadzirete punjenje. Crvena lampica treperi dok se uređaj puni, kada je napunjen svetli konstantno plavo i istog momenta je potrebno da ga skinete sa punjenja. Ukoliko i dalje svetli plavo kada ga skinete sa punjenja stavite ga na kratko ponovo na punjenje kako bi plavo svetlo nestalo.

Podešavanje snimača u fajlu FACTORY.TXT

TYP:0	Format audio snimka (0:WAV 1:MP3)
VOR:5	Aktivacija na glas (0: Konstantno snimanje 1- 7: Aktivacija na glas, veći broj znači da će manje snimati bice neosetljiviji)
BIT RATE:4	Kvalitet snimljenog zvuka (0:32Kbit 1:64Kbit 2:128Kbit 3:192Kbit 4:Translate ON 5:512Kbit 6:768Kbit 7:1024Kbit 8:1536Kbit)
GAIN:5	Pojačanje mikrofona (0-7 jačina snimanja što je veći broj to će glasniji snimak biti što znači da će i šum biti glasniji)
SECTION:(300)	(001-999 vreme snimanja, veličina fajla u minutima)
DATE:2022-05-25	Datum (Godina-Mesec-Dan)
TIME:20:09:28	Vreme (Sat-Minut-Seconde)

Kontakt podrška:
 email: office@spytech-equipment.com
 telefon: 0640501007
 0640504007