

Uputstvo za korišćenje Špijunska kamera u naočarima - model 1



FUNKCIJE:

- **ON / OFF**
 - Pritisnite dugme koje se nalazi sa spoljašne strane levog rama naočara i držite ga pritisnuto sve dok se plava i crvena (ljubičasta) LED dioda ne pojave. Nakon sekunde plava LED dioda će svetleti konstantno. Uredjaj se u tom trenutku nalazi u Stand By modu i spreman je za dalju komandu.
 - Da isključite kameru pritisnite i držite dugme koje se nalazi sa spoljašne strane levog rama naočara sve dok se svetlo ne ugasi. Najpre će trepereti plava a potom plava i crvena (ljubičasta) LED dioda. Tek kada prestane da treperi bilo koje svetlo pustite dugme.

- **SNIMANJE VIDEOA**
 - Uključite kameru kao u prethodno opisanom koraku. Nakon što ste je uključili kameru u Stand By mod pritisnite i držite dugme paljenja i gašenja 2 - 3 sekunde dok plava LED dioda nepočne da treperi. Nakon toga ga pustite kako biste započeli snimanje
 - Da zaustavite i sačuvate snimak dovoljno je jednom pritisnuti dugme koje se nalazi sa spoljašne strane levog rama naočara
 - Ponovnim pritiskom na dugme sa spoljašne strane naočara nastavljate snimanje.

- **FOTOGRAFISANJE**
 - Da udjete u mod fotografisanja budite sigurni sa ste u Stand By modu (Plava LED dioda svetli).
 - Nakon što upalite uređaj i on automatski udje u Stand By mod, jednim klikom na dugme koje se nalazi sa spoljašne strane levog rama naočara pravite fotografije. Plava LED dioda će nestati i vratiti se nakon što uređaj napravi fotografiju.

- **AUTOMATSKO GAŠENJE**
 - Kada je baterija uređaja pri kraju, svetlo će blinkati par sekundi i nakon toga uređaj će se ugasi. Snimci koje je zabeležio uređaj biće snimljeni pre nego što se ugasi.

- **RESET UREDJAJA**

- Kada kamera radi nenormalno probajte da je resetujete.
- Resetom kamere normalno će funkcionisati.

- **PUNJENJE BATERIJE**

Uredjaj ima integrisanu punjivu bateriju koju možete puniti isključivo preko računara ili laptopa.

Spojite kabl sa naočarima i onda povežite sa USB portom na računaru ili laptopu.

Ako Crvena LED dioda treperi to znači da se kamera puni. Plava LED dioda se pali kada je uredjaj napunjen.

- **PODEŠAVANJE VREMENA**

- Možete podesiti vreme u sledećem formatu „ godina-mesec-dan sat:minut:sekund Y“
- Isključite kameru, povežite je sa računarom USB kablom koji dobijate u pakovanju i podesite u NOTEPADU vreme i datum kao u formatu koji smo gore naveli npr.
2016-09-20 12:00:00 Y

Kontakt podrška:

email: office@spytech-equipment.com

telefon: 0640501007

0640504007